





- nach EN 60598 - 2 - 22, EN 1838 und DIN 4844
- Gehäuse für Wandbefestigung (AW) mit 1 Piktogrammscheibe
- Gehäuse für Deckenbefestigung (AD) mit 2 Piktogrammscheiben
- Piktogramm nach Piktogrammschlüssel



AW1ZL : "h" = 2,00 m $\hat{=}$ "y" = 2,20 m
 AW1ZL : "h" = 2,50 m $\hat{=}$ "y" = 1,90 m

Gehäuse



Aluminiumprofil, silber eloxiert mit matt verchromten Zinkdruckgussecken, Lichtaustritt nach unten (außer LED - Leuchten)

Schutzklasse


Zentralbatterieeleuchten
 Betriebsspannung

230 V AC + 6 % / -10 %, 50 - 60 Hz und 230 V DC + 25 / - 20 %

Einzelbatterieeleuchten
 Netzspannung

230 V AC + 6 % / -10 %, 50 - 60 Hz

Erkennungsweite bei 500 cd/m² zul. Umgebungstemperaturen Leuchten LL




Zentralbatterieeleuchten LED
 Einzelbatterieeleuchten LED


+ 5 °C bis + 40 °C bei Bereitschaftsschaltung
 0 °C bis + 35 °C bei Dauerschaltung
 - 10 °C bis + 40 °C
 + 5 °C bis + 40 °C
 260 x 140 x 100 mm (B x H x T)

Abmessungen

Einzelbatterieeleuchten



Zentralbatterieeleuchten



Optionen:

- Selbstüberwachung Best.-Bez.: S
- BUS - Überwachung Best.-Bez.: BU
- Treppenhausschaltung Best.-Bez.: T

Optionen:

- Leuchtmittelüberwachungsbaustein Best.-Bez.: Ü
- Multifunktionsbaustein Best.-Bez.: M

Wandbefestigung AW - Optionen

- Ballschutzkorb Best.-Bez.: B
- Farbe weiß Best.-Bez.: W



Deckenbefestigung AD - Optionen

- Pendelpaar (l = 300 mm), Best.-Bez.: 2P3
- Pendelpaar (l = 500 mm), Best.-Bez.: 2P5
- Pendelpaar (l = 1000 mm), Best.-Bez.: 2P10
- 2 Ösen für Kettenabhängung Best.-Bez.: 2Ö
- Farbe weiß Best.-Bez.: W
- Wandausleger Best.-Bez.: WA
- Deckenschiene Best.-Bez.: DE


Typ	Notlichtdauer	Lampe	Gewicht	Batterie	ca. Leuchtdichte weiß (cd/m ²) im Netzbetrieb	Einsatzart
AW1EL61	1 h	6 W LL	1,75 kg	3,6 V / 1,5 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AW1EL63	3 h	6 W LL	2,05 kg	3,6 V / 4,0 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AW1ELL3	3 h	12 LED	1,30 kg	4,8 V / 0,7 Ah	300	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AW1ELL8	8 h	12 LED	1,30 kg	4,8 V / 1,5 Ah	300	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AW1ZL6	-	6 W LL	1,25 kg	-	> 500	Zentralbatterie
AW1ZLL	-	12 LED	1,20 kg	-	330	Zentralbatterie
AD1EL61	1 h	6 W LL	1,55 kg	3,6 V / 1,5 Ah	500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AD1EL63	3 h	6 W LL	1,85 kg	3,6 V / 4,0 Ah	500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AD1ELL3	3 h	12 LED	1,10 kg	4,8 V / 0,7 Ah	90	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AD1ELL8	8 h	12 LED	1,10 kg	4,8 V / 1,5 Ah	90	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AD1ZL6	-	6 W LL	1,10 kg	-	500	Zentralbatterie
AD1ZLL	-	12 LED	1,00 kg	-	130	Zentralbatterie

- Legende:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm (bei Kettenbefestigung für Öse genutzt)
 - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm
 - ▭ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


AW1:
Wandbefestigung




AD1:
Decke direkt




Ansicht von oben,
Montage direkt




Ansicht von oben
Montage mit
Deckenschiene
(Höhe der Decken-
schiene: 10 mm)




AD1:
Wandauslegermontage



Wandseite des
Wandauslegers:



AD1:
Pendel
bzw. Kette



Änderungen
vorbehalten!