









- nach EN 60598 - 2-22, EN 1838 und DIN 4844
- Gehäuse für Wandbefestigung (CW) mit 1 Piktogramm
- Gehäuse für Deckenbefestigung (CD) mit 2 Piktogrammen (für Deckenschienen-, Pendel- oder Wandauslegermontage)
- Piktogramm nach Piktogrammschlüssel




Gehäuse	Unterteil		Polycarbonat, weiß
	Oberteil		Polycarbonat, opal
Schutzklasse	CW		II
	CD		I (für Deckenschiene)
Schutzart			IP 43
Zentralbatterieleuchten	Betriebsspannung		230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz und 230 V DC + 25 / - 20 %
Einzelbatterieleuchten	Netzspannung		230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz
Erkennungsweite bei 500 cd/m²			
zul. Umgebungstemperaturen Leuchten LL			+ 5 °C bis + 40 °C bei Bereitschaftsschaltung 0 °C bis + 35 °C bei Dauerschaltung - 10 °C bis +40 °C + 5 °C bis + 40 °C
	Zentralbatterieleuchten LED		
	Einzelbatterieleuchten LED		
Abmessungen			
	CW		335 x 155 x 70 mm (B x H x T)
	CD		335 x 155 x 103 mm (B x H x T)
Einzelbatterieleuchten			
Zentralbatterieleuchten			
Optionen:			
• Selbstüberwachung	Best.-Bez.: S		
• BUS-Überwachung	Best.-Bez.: BU		
• Treppenhauusschaltung	Best.-Bez.: T		
		Optionen:	
		• Leuchtmittelüberwachungsbaustein	Best.-Bez.: Ü
		• Multifunktionsbaustein	Best.-Bez.: M
Wandbefestigung CW - Optionen		Deckenbefestigung CD - Optionen	
• Ballschutzkorb	Best.-Bez.: B	• Pendelpaar (l = 300 mm),	Best.-Bez.: 2P3
• Schutzart IP 54	Best.-Bez.: IP 54	• Pendelpaar (l = 500 mm),	Best.-Bez.: 2P5
• bei LED - Leuchten:	Best.-Bez.: LU	• Pendelpaar (l = 1000 mm),	Best.-Bez.: 2P10
Lichtaustritt nach unten		• Deckenschiene, weiß	Best.-Bez.: DE
		• 2 Ösen für Kettenabhängung	Best.-Bez.: 2Ö
		• Schutzart IP 54 (außer Pendelmontage)	Best.-Bez.: IP 54
		• Wandausleger	Best.-Bez.: WA
		• bei LED - Leuchten: Lichtaustritt nach unten	Best.-Bez.: LU

Typ	Notlichtdauer	Lampe	Gewicht	Batterie	ca. Leuchtdichte weiß (cd/m ²) im Netzbetrieb	Einsatzart
CW4EL81	1 h	8 W LL	1,10 kg	3,6 V / 1,5 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
CW4EL83	3 h	8 W LL	1,30 kg	3,6 V / 4,0 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
CW4ZL8	-	8 W LL	0,65 kg	-	> 500	Zentralbatterie
CW4ELL3	3 h	13 LED	0,60 kg	4,8 V / 0,7 Ah	450	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
CW4ELL8	8 h	13 LED	0,70 kg	4,8 V / 1,5 Ah	450	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
CW4ZLL	-	13 LED	0,60 kg	-	> 500	Zentralbatterie
CD4EL81	1 h	8 W LL	1,75 kg	3,6 V / 1,5 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
CD4EL83	3 h	8 W LL	2,00 kg	3,6 V / 4,0 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
CD4ZL8	-	8 W LL	1,35 kg	-	> 500	Zentralbatterie
CD4ELL3	3 h	13 LED	1,15 kg	4,8 V / 0,7 Ah	270	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
CD4ELL8	8 h	13 LED	1,25 kg	4,8 V / 1,5 Ah	270	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
CD4ZLL	-	13 LED	0,80 kg	-	330	Zentralbatterie

- Legende:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm (bei Kettenbefestigung für Öse genutzt)
 - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm
 - ▭ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm



CW4:

Wandmontage




CD4:


Deckenmontage mit
Deckenschiene



Ansicht von oben,
Deckenschiene für
Deckendirektmontage




Ansicht von oben,
optionale Deckenschiene
für Pendel- u. Kettenmontage





CD4:

Pendelmontage
bzw. Kettenmontage



CD4:

Montage mit
Wandausleger



Änderungen
vorbehalten!